

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-9x-05w-super-white-2835-smd-led-500-lm-2w-led-150-lm-akumulatorowa-ik08-ip54-z-zaczepem-i-2-magnesami-p-27240.html>



Lampa warsztatowa 9x 0.5W Super White 2835 SMD LED 500 lm + 2W LED 150 lm, akumulatorowa, IK08, IP54, z zaczepem i 2 magnesami

Cena brutto	116,03 zł
Cena netto	94,33 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249629101
Kod producenta	63306
Kod EAN	5903140633068

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- zintegrowany klips do paska z magnesem
- mocny klosz z poliwęglanu
- super jasne diody SMD
- funkcja latarki u góry
- możliwość ładowania przez dowolny porty USB: ładowarkę samochodową USB, ładowarkę telefonu, komputer, power bank

Dane techniczne:

- akumulator litowy: 3,7V 2500 mAh
- pobór mocy: 1,1A
- wydajność akumulatora: max 3h
- czas ładowania: 4h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A w zestawie
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diod LED: 9x 0,5W 2835 SMD Super White 500lm + 2W LED 150lm
- temperatura pracy: -5° do +45°C
- klasa ochrony mechanicznej: IK08
- stopień ochrony: IP54

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy. Ładować lampę na 6-8 godzin przed pierwszym użyciem.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
2. Aby naładować czołową lampę, wziąć dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.

-
3. Czerwona dioda LED świeci się podczas ładowania.
 4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.
 5. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

- Lampa ma dwie pozycje:
 - pierwsze naciśnięcie przycisku włącza główną lampę
 - drugie naciśnięcie przycisku wyłącza ją
 - trzecie naciśnięcie przycisku włącza górną latarkę
 - czwarte naciśnięcie wyłącza ją

Zawartość zestawu:

- ładowarka sieciowa AC
- przewód ładujący USB
- instrukcja obsługi