

Link do produktu: <https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-obrotowa-6x-1w-super-white-smd-led-550-lm-1w-led-80-lm-akumulatorowa-ik07-2-haki-3-magnes-p-24513.html>



Lampa warsztatowa obrotowa 6x 1W Super White SMD LED 550 lm + 1W LED 80 lm, akumulatorowa, IK07, 2 haki, 3 magnesy

Cena brutto	116,67 zł
Cena netto	94,85 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245416020
Kod producenta	63307
Kod EAN	5903140633075

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- 2x haki obrotowe
- 3x super silne magnesy
- łamana obudowa do 180°
- mocny klosz z poliwęglanu
- super jasne diody SMD
- funkcja latarki u góry
- możliwość ładowania przez dowolne porty USB: ładowarkę samochodową USB, ładowarkę telefonu, komputer, power bank

Dane techniczne:

- akumulator: Li-ion, 3,7V 2500mAh
- pobór mocy: 1,15A
- wydajność baterii:
 - pozycja 100% - 550lm - max 3h
 - pozycja 50% - 275lm - max 6h
 - latarka górna - 10h
- czas ładowania: 4h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A w zestawie
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diod LED: 6x 1W SMD Super White 550lm + 1W LED 80lm
- temperatura pracy: od -5°C do +45°C
- klasa ochrony mechanicznej IK07

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy. Ładować lampę na 6-8 godzin przed pierwszym użyciem.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

-
1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100V-240V AC.
 2. Aby naładować czołową lampę, wziąć dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.
 3. Czerwona dioda LED świeci się podczas ładowania.
 4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.
 5. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

- nacisnąć raz: główna lampka zaświeci z mocą 100%
- nacisnąć drugi raz: główna lampka zaświeci z mocą 50%
- nacisnąć trzeci raz: górna latarka zostanie włączona
- nacisnąć czwarty raz: górna latarka zostanie wyłączona
- jeśli lampka pozostanie w jakimkolwiek trybie przez ponad 3 sekundy, następne naciśnięcie wyłączy światło

Zawartość zestawu:

- ładowarka sieciowa AC
- przewód ładujący USB
- instrukcja obsługi